

Error Guide for the LED's on The Future Links 6400 Liquor Dispensing System

Switch & LED Legend

X = Off

O = On

F = Fast Blinking (1/4 sec. On, 1/4 sec. Off)

S = Slow Blinking (1/2 sec. On, 1/2 sec. Off)

Gun LED Patterns:					
Condition					
Normal Conditions:	Red		Yellow		Green
Station Off-Line	S		X		X
Ready, Normal Pour	X		X		X
Ready, Short Pour	X		X		O
Ready, Long Pour	O		X		X
Ready, Mixed Drink Pour	O		X		O
Pouring, Normal Pour	X		O		X
Pouring, Short Pour	X		O		O
Pouring, Long Pour	O		O		X
Pouring, Mixed Drink Pour	O		O		O
Cash Register Denied, Normal Pour	X		S		X
Cash Register Denied, Short Pour	X		S		O
Cash Register Denied, Long Pour	O		S		X
Cash Register Denied, Mixed Drink Pour	O		S		O
Cash Register Subtotal Request	X		O		X
Cash Register Denied, Subtotal	X		F		X
Error Conditions:					
Float Switch - Brand Out	F		X		F
Cash Register Communication Error	F		X		O
Pump Communications Error	F		X		S
Gun Database Error	F		F		X
Gun General Error	F		S		X
Gun Server Error	F		F		O
Simulated Error (hold CLR key for 3 sec.)	S		F		S